

Radio digital a batería para obras 10,8 / 18,0 V

RD 10.8/18.0/230

N.º pedido 484.857



Radio digital a batería para obras 10,8 / 18,0 V

- + Robusta radio para obras, adecuada para recepción de DAB+ y FM
 - + Potencia de los altavoces 2 x 10 vatios y refuerzo de graves para una excelente calidad del sonido
 - + Con pantalla LCD iluminada, tiras luminosas LED, reloj digital, antena plegable
 - + Con tecnología Bluetooth® integrada, con entrada AUX, puerto USB y cargador para móviles y tabletas
 - + Búsqueda automática de emisoras y 5 presintonizadas
 - + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
 - + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de 10,8 V y 18,0 V.
- Suministrado sin batería, cargador

Atributos técnicos

Tensión de acumulador	10,8 / 18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Tensión de red V / Frecuencia Hz	230 V / 50+60 Hz
Frecuencia DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Potencia de los altavoces	2 x 10 Vatios
Rosca de conexión	5/8"
Clase de protección	IP 64
Dimensiones (L x An x Al)	369 x 212 x 201 mm
Peso sin acumulador	4,3 kg

Equipamiento básico

1 adaptador de corriente de 230 V 50/60 Hz	496.189
1 cable AUX	1 unidad