

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Radio digitale da cantiere senza fili da 10,8 / 18,0 V

**RD 10.8/18.0/230**

Numero d'ordine 484.857



### Radio digitale da cantiere senza fili da 10,8 / 18,0 V

- + Robusta radio da cantiere, per la ricezione di frequenze DAB+ e FM
- + Potenza degli altoparlanti 2 x 10 Watt e amplificazione dei bassi per un'ottima qualità audio
- + Con display LCD illuminato, strisce luminose con LED colorati, orologio digitale, antenna a scomparsa
- + Con tecnologia Bluetooth® integrata, ingresso AUX, porta USB e caricabatterie per smartphone, tablet
- + Ricerca automatica delle stazioni con possibilità di memorizzare 5 stazioni
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 10,8 V e 18,0 V. Fornito senza batteria, caricabatteria

#### Attributi tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18 v
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Tensione di rete V / Frequenza Hz	230 V / 50+60 Hz
Frequenza DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenza FM	87.5 - 108 MHz
Potenza degli altoparlanti	2 x 10 watt
Raccordo filettato	5/8"
Classe di protezione	IP 64
Dimensioni (L x La x A)	369 x 212 x 201 mm
Peso senza batteria	4,3 kg

#### Dotazione

1 alimentatore 230 V 50/60 Hz	496.189
1 cavo AUX	1 pezzo